

Настольный коммутационный лючок КТН-265



Краткое руководство пользователя

Благодарим за приобретение настольного коммутационного лючка KONANlabs. Этот документ расскажет вам, с чего начать работу с лючком и как получить дополнительную информацию. Лючок предназначен для установки в поверхность стола либо другой мебели методом врезки. Для установки лючка необходимо подготовить прямоугольное монтажное отверстие размерами 225x115 мм, обеспечить глубину пространства за монтажным отверстием не менее 65 мм и осуществить подведение необходимых интерфейсных кабелей. Перед установкой необходимо отсоединить монтажную коробку от механизма лючка, для этого откройте лючок, открутите 2 крепёжных винта по бокам от механизма, закройте лючок и выньте механизм из монтажной коробки. Установите и закрепите монтажную коробку в отверстии, после чего установите в неё механизм.

Некоторые интерфейсы (такие как HDMI и USB) имеют существенные ограничения по длине кабеля если вам необходимо подключать лючок к далеко установленному оборудованию, целесообразно воспользоваться удлинителями по кабелю «витая пара» или по оптоволокну из нашего ассортимента.

Комплект поставки:

- лючок КТН-265: 1 шт;
- краткое руководство пользователя: 1 шт.

Дата выпуска:

Серийный номер:

Технические характеристики:

Количество 3-полюсных сетевых розеток	2
Предельный ток сетевой розетки, А	16
Количество разъемов RJ-45	2
Категория разъемов RJ-45	6
Количество разъемов USB	2
Версия разъемов USB	2.0
Количество разъемов HDMI	1
Версия разъёма HDMI	1.4